



Le Baladeur 2

Guide de démarrage rapide

Ingenico Healthcare/e-ID – « River Seine » - 25, quai Gallieni 92158 Suresnes cedex France
Tél. 33(0)1 46 25 80 80 - Fax 33 (0)1 46 25 80 30 – www.ingenico.com

Consignes de sécurité

Utilisez les consignes suivantes pour assurer votre propre sécurité et protéger vos appareils et votre environnement contre les dommages potentiels.

PILES

Rangez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

Ne rechargez jamais les piles fournies avec le terminal, n'essayez jamais de les ouvrir et ne les mettez pas en court-circuit. N'exposez jamais les piles à la chaleur et ne les jetez pas au feu.

Une pile mal utilisée peut fuir, endommager les objets environnants et créer un risque d'incendie et de blessure.

Veillez à toujours insérer les piles en orientant les extrémités positives et négatives correctement.

Enlevez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le terminal pendant longtemps.

N'utilisez que des piles AAA LR03, n'utilisez pas de piles rechargeables.

Ne mélangez jamais les piles de différents types.

Ne mélangez jamais les piles utilisées et neuves ensemble.

Ne laissez jamais les piles déchargées dans le compartiment.

Débarrassez-vous correctement des batteries utilisées.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Évitez d'utiliser et d'entreposer le terminal en des endroits exposés à une grande quantité de poussière ou à une humidité élevée.

Ne laissez jamais tomber le terminal et ne l'exposez pas à des chocs.

Ne tordez ou déformez pas le terminal.

N'essayez jamais d'ouvrir le terminal, cela annulerait la garantie.

Pour réduire le danger d'électrocution, n'effectuez aucun branchement ou débranchement pendant un orage électrique, ni aucune opération de maintenance sur ce produit.

Débranchez votre appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur du terminal.

Température de fonctionnement : 0° C à 40° C

Température de stockage : -20° C à +60° C

The logo for ingenico, featuring the brand name in a lowercase, cursive-style font with a wavy line above the letters.

Contenu du coffret et prérequis.

Le Baladeur 2 est présenté dans un coffret contenant les éléments suivants :

- Le terminal
- Un socle
- Le câble de connexion USB (qui permet aussi l'alimentation)
- Un capot
- Deux piles AAA LR03
- Ce guide de démarrage rapide
- Un CD-ROM comprenant une notice complète et les drivers
- Une pochette protectrice

Le Baladeur 2 est prévu pour fonctionner dans un environnement dont les éléments indispensables sont :

- Environnement informatique (connexion USB)
- Progiciel agréé par le Centre National de Dépôt d'Agrément (CNDA)
- Carte de Professionnel Santé (CPS)
- Carte Vitale

Mise en place des piles et autonomie

Lors de l'utilisation du terminal en terminal nomade, son alimentation se fait grâce à deux piles standard AAA / LR03.

Pour un bon fonctionnement du terminal, insérez les piles dans leur emplacement en faisant correspondre les signes + et - des piles avec les signes représentés à l'intérieur des deux compartiments.

Note : Il est fortement conseillé d'utiliser des piles Alcaline pour optimiser l'autonomie du terminal.

Au niveau de l'écran, un témoin permet d'afficher le niveau d'usure des piles.

Lorsque les piles sont faibles, un message avertissant l'utilisateur apparaît à l'écran.

Enfin, si le test des piles montre que les piles sont trop faibles un message apparaît sur l'écran, et le terminal s'éteint automatiquement.



Mise en place du capot arrière et utilisation des interfaces cartes



Pour insérer le capot arrière, posez le capot sur le terminal et faites le glisser jusqu'à ce que les ergots soient positionnés dans les deux encoches.

Pour enlever le capot, appuyez à l'aide du pouce et de l'index sur les deux boutons situés à proximité de ces ergots afin de libérer le capot, puis faites ensuite coulisser le capot le long du terminal vers l'extérieur.

- Interface carte CPS

L'interface carte située à l'arrière du terminal sert à l'insertion de la carte de professionnel de santé.

Pour cela, mettez en place le capot et insérez la CPS, de bas en haut, dans le terminal par la fente proposée au bas du terminal. La carte doit être présentée puce face au terminal et orientée vers le haut du terminal.

Servez-vous ensuite de la fenêtre proposée sur le capot pour faire glisser la carte jusqu'au bout de sa course, avec le puce.



- Interface carte vitale

L'interface carte située à l'avant du terminal sert à l'insertion de la carte vitale.

Pour une bonne utilisation de la carte, insérez la carte Vitale, la puce face à vous et orientée vers le terminal :



Mise en place et utilisation du socle

Le socle permet d'optimiser l'ergonomie du terminal lorsqu'il est utilisé en mode connecté.

Dépliez le socle et posez-le sur le bureau à proximité de l'ordinateur

Faites glisser le terminal dans le socle de haut en bas

Branchez le câble sur le terminal.

Formez une boucle avec le câble et insérez la dans le dos du socle.

Il est conseillé d'insérer la carte CPS avant de mettre le terminal sur son socle. Cependant le socle est prévu pour donner facilement accès aux deux interfaces carte.



Présentation du clavier

Le clavier du terminal est composé de 21 touches :

Les deux touches **VAL** et **VAL** présentes sur le clavier ont exactement la même fonctionnalité et permettent de valider toute saisie faite par l'utilisateur.

La touche **COR** permet de corriger une saisie.

La touche **ANN** permet de revenir à l'écran précédent.

La touche **⓪** permet d'allumer ou d'éteindre le terminal.

La touche **F** donne accès au menu principal.

La touche **👤** permet d'avoir plus de détails sur un patient ou sur une CPS insérée (voir manuel utilisateur)

Les touches **▲** et **▼** sont les touches de navigation et permettent de se déplacer dans les menus.



Connexion du terminal à l'ordinateur

Prenez le câble USB dans le coffret, insérez l'extrémité la plus importante dans le connecteur USB de l'ordinateur auquel le terminal doit être connecté, et la petite extrémité sur le côté droit du Baladeur 2.

Lorsque le terminal est connecté à un ordinateur, référez-vous au manuel utilisateur proposé avec le logiciel installé sur votre ordinateur, afin de réaliser l'identification de votre terminal par le logiciel.

Paramétrage et fonctionnement du terminal

Lorsque le Baladeur 2 est utilisé en mode autonome (déconnecté) il faut alors se référer au manuel utilisateur présent sur le CD joint.

Ce manuel explique :

- Comment paramétrer le terminal en mode déconnecté
- Comment utiliser les différentes fonctionnalités du terminal

VOTRE TERMINAL EST ALORS PRÊT À L'EMPLOI.

Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement à titre d'information et non d'engagement contractuel.

Ingenico Healthcare/e-ID se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification. Tous droits de reproduction, d'adaptation, d'exécution et de traduction réservés pour tous pays.

Ingenico Healthcare/e-ID
25 quai Gallieni
92659 SURESNES CEDEX

Votre Installateur :